

JBC Box 102 inkl. Lüftung (ohne JBC-Steuerung)



Die JBC-Box 102 dient nur dazu JBC-Komponenten für das automatische Lötten mit einem Industrieroboter anzusteuern. Die Montage der JBC-Box sollte senkrecht und fest bspw. an einem Aluminiumprofil oder einer Wand erfolgen. Die Box verfügt über eine Vielzahl von elektrischen und pneumatischen Anschlüsse - diese befinden sich gut erreichbar an der Unterseite der Box. Die JBC-Box ist mit den folgenden Komponenten der Firma JBC kompatibel: Kartuschenwechsler, automatische Lötendrahtzuführung, automatischer LötKolben, automatisches Lötspitzenreinigungsgerät und Führungs-Kit für automatische Lötendrahtzuführung.

- Luftanschluss: getrocknete, gefilterte und ölfreie Druckluft: Druck max. 6bar/87psi, Schlauchdurchmesser Zuleitung: 6mm²
- Spannungsversorgung: Kaltgerätekabel mit 230V/50Hz
- Version: V1.3
- Anschlüsse: IEC Kaltgerätekabelbuchse mit Schalter und 10A T Sicherung, E/A-Verbindung, Anschluss Versorgungseinheit (UCR), Anschluss für Lötendrahtzuführung, Anschluss für automatisches Lötspitzenreinigungsgerät, Anschlüsse Kartuschenwechsler (rechte Seite),

Anschlüsse Kartuschenwechsler (linke Seite), Anschlüsse automatischer LötKolben (Schwenkeinheit), Anschlüsse automatischer LötKolben (Spitzenhalter), Druckluftversorgung, Anschluss Schalldämpfer, RS-232 Schnittstelle zur Programmierung der Versorgungseinheit/der Lötdrahtzufuhr

Artikel-Nr.	WL69994
Hersteller	JBC
Breite	400 mm
Höhe	500 mm
Tiefe	220 mm
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none">• JBC-Box mit Versorgungseinheit (UCR), Serial Multiplexer (SMR-A), pneumatischer Steuerung und Filterlüfter• Kaltgerätekabel mit Verriegelung• E/A-Anschlusskabel• 8-Pin Kabel• 2 5-Pin Kabel• 9m Pneumatik Duoschlauch schwarz/blau 4mm²• 3m Pneumatik Schlauch blau 6mm²
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Eigengewicht	17,5 kg
Spannung	230 V