

Tester napięcia Volt Detektor bezdotykowy, jednobiegunowy, 12 - 1.000 V AC wraz z bateriami 2x AAA (43797)



Oszczędność czasu: szybkie badanie napięcia dzięki bezkontaktowemu pomiarowi.

Zwiększa wydajność: Możliwość stosowania do wszystkich gniazdek na całym świecie dzięki międzynarodowo dostosowanej końcówce pomiarowej.

Zwiększa Twoją efektywność: Zintegrowana, jasna latarka LED.

Zwiększa elastyczność: tester napięcia pokrywa szeroki zakres napięcia od 12 - 1.000 V AC.

Zastosowanie: Do wykrywania i lokalizacji przewodów pod napięciem, przerw i pęknięć kabli, przepalonych bezpieczników, uszkodzonych żarówek w lampkach oraz wykrywania pojedynczych żył.

Przed rozpoczęciem instalacji elektrycznej elektrycy muszą upewnić się, że środowisko pracy jest wolne od napięcia. Próbnyk napięcia jest potrzebny do badania zmiennych pól elektrycznych lub do lokalizowania podejrzanych źródeł usterek. Wstępne wskazanie, czy nie ma napięcia, jest możliwe dzięki bezdotykowemu testerowi napięcia Wiha dzięki sygnałowi wizualnemu i akustycznemu. Po włączeniu, stale zielona dioda LED wskazuje, że tester jest gotowy do pracy. Podczas testu napięciowego diody LED świecą od niebieskiego (słabego) przez pomarańczowy do czerwonego (silnego) w zależności od siły zmiennego pola elektrycznego. Do użytkowania wymagane są dwie baterie AAA, które są zawarte w zakresie dostawy. Jeśli urządzenie nie jest używane przez 4 minuty, automatycznie się wyłącza, aby oszczędzać energię. Zintegrowana latarka LED umożliwia oświetlenie punktu pomiarowego w ciemnym otoczeniu i może być używana jako latarka poprzez ręczne włączanie i wyłączanie. Dzięki poręcznym rozmiarom, próbnyk napięcia z klipsem mieści się wygodnie w każdej kieszeni koszuli lub spodni. Dzięki dostosowanej do warunków międzynarodowych końcówce pomiarowej, tester napięcia nadaje się do wszystkich wariantów gniazdek na całym świecie. Jednobiegunowy tester napięcia podlega normie EN 61010-1 / IEC 61326 i jest przeznaczony dla CAT IV 1.000 VAC.

Do zastosowań elektrycznych

Przed i po każdym użyciu tester napięcia musi być przetestowany na znanym źródle napięcia, aby zapewnić funkcjonalność.

- Opakowanie typu blister: Nie
- ESD Artykuł: Nie
- Średnica uchwytu: 28,5 mm
- Długość całkowita (mm): 150 mm
- Napięcie V AC (min.): 12
- Napięcie V AC (maks.): 1000
- Napięcie V AC min - max: 12 - 1000
- Atest ATEX: Nie
- Zintegrowana latarka: Tak
- Bezkontaktowe badanie napięcia: Tak
- Kategoria pomiarowa: CAT IV 1,000 V
- Stopień ochrony: IP 67
- Temperatura pracy: -20 - 40°C
- Sygnał akustyczny: Tak
- Z akumulatorem: Tak
- Bateria: 2x baterie AAA

Numer artykułu.	WL72878
Alternatywna nazwa artykułu	SB25513
Producent	WIHA
Numer artykułu producenta.	43797
Dane producenta GPSR	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	tak
Seria produktów	25513
VDE	nie
Zgodny z ESD	nie
Wymiary opakowania	po kolei.