

## 1-Port Allround-Lötstation 100 W (AC 24 V)



- Lötstation inklusive Netzkabel
- ohne weiteres Zubehör
- schnelle Aufheizung und thermische Erholung
- Genauigkeit der Spitzentemperatur beträgt  $\pm 3$  °C
- gut sichtbares Display, das die voreingestellte Einstellung sowie den Spitzensensor und die voreingestellte Temperatur anzeigt
- Anzeigewinkel für eine einfache Betrachtung einstellbar
- Der eingebaute Sensor in der Spitze (nicht im Lieferumfang enthalten) macht es möglich, Auto-Sleep und Auto-Shutoff zu verwenden, ohne die Station und den Bügeleisenhalter zu verbinden.
- Die Lötstation kann auch an einen PC mit der entsprechenden Software angeschlossen werden, mit der die eingestellte Spitzentemperatur und der Temperaturverlauf der Spitze aufgezeichnet werden können.
- Eine Kalibrierung/Korrektur mit der PC-Software ist möglich
- Mobil einsetzbare Basis-Lötstation

- Aussagekräftige Display-Anzeige
- Infrarot Kommunikation mit dem HAKKO Lötspitzen thermometer
- Temperaturabgleich Spitzenmessung <> Lötstation
- Auto-Sleep- und Shutdown Automatik
- Ergonomisch optimale Handhabung
- Optimales Temperaturänderungs- und Aufheizverhalten

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>WL74371</b>
Modelllinie	FX
Hersteller	HAKKO
Hersteller-Artikel-Nr.	FX 971-311
Länge	93 mm
Breite	126 mm
Höhe	123 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Leistung	100 W
Spannung	24 V
Spitzenart	Active
Temperaturbereich °C	50 – 450 °C
Stationstyp	Entlötstation, Lötstation
Temperaturstabilität °C	3
ESD gerecht	ja