

Panne à souder conique 0,4mm (0,016")



- Pour les porte-outils Thermaltronics SHP-SM (station TMT-2000S) et Metcal MFR-H6-SSC (stations MFR-1160, MFR-1161 et SP200)
- Conforme RoHS / sans plomb
- Série de pannes de soudage S
- Pour les unités d'alimentation TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100, MFR-PS2200 (SSC Tips)

Numéro d'article	WL38178
Modèle	S60BV004
Fabricant	THERMALTRONICS
Numéro d'article du fabricant	S60BV004
Données du fabricant du GPSR	Thermaltronics Castle Peak Road. 489491 HKG-999077 Sham Shui Po www.thermaltronics.com
Longueur avec emballage	174 mm
Largeur avec emballage	35 mm
Hauteur avec emballage	12 mm
Longueur avec emballage en pouces	6,9 in
Largeur avec emballage en pouces	1,4 in
Hauteur avec emballage en pouces	0,5 in
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
Série de produits	Série de pannes à souder S 325°C - 358°C
Plage de température °C	325 – 358 °C
pointe à souder ou à dessouder	Pointe à souder
Série de conseils	Série S

Longueur de la pointe	19 mm
Longueur de la pointe en pouces	0,75 in
Largeur de la pointe	0,4 mm
Largeur de la pointe en pouces	0,02 in
Forme de la pointe	conique
Alignement des pointes	droit
Unité de commande correspondante	TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100, MFR-PS2200
Pièce à main assortie	SHP-SM
Conforme aux normes ESD	non