

Porte-outils réglable



Le porte-outil réglable ATH-1100A est conçu pour être utilisé avec le HCT-1000 ou dans le cadre du système MRS-1100A.

- Il utilise l'ensemble de tête étendu avec un réglage de l'axe Z de 102 mm (4"), un réglage fin des axes X et Y de 12,7 mm (1/2") et un réglage en U de 30°.
- La tête dispose d'un support de pièce à main verrouillable, d'une butée d'axe Z et de configurations de montage pour un fonctionnement autonome ou comme partie intégrante du MRS-1100A.
- Robuste et facile à fixer au préchauffeur programmable PCT-1000 lorsqu'il est intégré au système MRS.
- Peut être raccordé au PCT-1000 ou utilisé comme unité autonome.

Numéro d'article

WL87207

Fabricant

OKI

Products for the electronic industry



Numéro d'article du fabricant	ATH-1100A
Données du fabricant du GPSR	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Unité de vente	1 VE
Unité de contenu	1 VE
Couleur	noir
Batterie incluse	non
Conforme aux normes ESD	non