

Pedaal P-305 met aansluitdoos, voetschakelaar voor JBC-voedingen



Het P-305 pedaal met aansluitdoos is een efficiënte voetschakelaar die speciaal ontwikkeld is voor de JBC-voedingen. Het is compatibel met de DI, DD, DDE, HDE, DM, DME en HD regeleenheden. Met de aansluitbox kan het pedaal specifiek worden gebruikt op de specifieke poort waarop het is aangesloten. Dit zorgt voor een nauwkeurige bediening en verhoogt de flexibiliteit bij het werken met de JBC-voedingen. Het P-305 pedaal is ideaal voor professionele toepassingen en biedt een betrouwbare en gebruiksvriendelijke oplossing voor uw soldeerbehoeften.

- compatibel met besturingseenheid DI, DD, DDE, HDE, DM, DME en HD
- met behulp van de aansluitdoos wordt het pedaal alleen gebruikt op de poort waarop het is aangesloten.

Artikelnr.	WL28088
Model	P-305
Fabrikant	JBC
Fabrikant artikelnr.	P-305
GPSR-fabrikantgegevens	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Lengte	200 mm
Breedte	100 mm

Hoogte	40 mm
Lengte met verpakking	342 mm
Breedte met verpakking	155 mm
Hoogte met verpakking	120 mm
Leveringsomvang	Pedaal P-005 Aansluitdoos 0012527 Instructies
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
Kabellengte	1,9 m
ESD-compatibel	nee

