

ESD-meetkit voor hoge weerstand Metriso B530, digitaal



De Metriso meetkit van Warmbier is een digitale hoogohmige meter die wordt gebruikt om punt-tot-punt weerstanden te meten en om lekweerstanden van mensen, schoenen, matten en vloersystemen in een ESD-gebied te controleren.

- Geschikt voor het meten van punt-tot-punt weerstanden en lekweerstanden
- compleet met accessoires, ESD-koffer
- Werking op batterijen
- Meetspanning / meetstroom: Ohm-bereik: $1\text{ mA} < I < 1,3\text{ mA}$; Hoge impedantiebereik: DC-spanning 10 V, 100 V en 500 V
- Meetbereik: lage impedantiebereik: 0 tot 10 kOhm; hoge impedantiebereik: 1 kOhm tot 199 GOhm
- 2x model 870 (gewicht 2,27 kg / $\varnothing$ 63,5 mm) met geleidend contactrubber (grijs) met zilverdeeltjes en verlengslang
- 1x handelektrode model 45
- voldoet aan DIN EN 61340-4-1, DIN EN 61340-2-3, DIN EN 61340-4-5
- Afmetingen L x B x H: 140 x 225 x 130 mm

Artikelnr.	WL35560
Model	METRISO-B530
Fabrikant	WARMBIER
Fabrikant artikelnr.	7100.B530.MK
GPSR-fabrikantgegevens	Wolfgang WARMBIER Untere Gießwiesen 21 DE-78247 Hilzingen www.warmbier.com
Leveringsomvang	digitale hoge impedantie meter Metriso B530 2 meetelektroden model 870 met een verlengstuk 1 handelektrode Testsnoeren Gebruiksaanwijzing (Duits, Engels, Frans) Certificaat van fabriekskalibratie geleidende draagtas met geleidend roze schuim
Verkoopseenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Normen	IEC 61340-4-5
Digitaal display	ja
Weergave	analoge en digitale weergave van meetwaarden, als staafdiagram of wijzer
Meetbereik	Laag impedantiebereik: 1 tot 10 kOhm Hoge impedantiebereik: 1 kOhm tot 199 GOhm
Intern geheugen	nee
ESD-compatibel	ja