

WHA 3000V, cyfrowa stacja gorącego powietrza, 700 W



The versatile system for repairing and reworking sensitive SMD components. The well thought-out device concept enables maximum process reliability and user-friendly handling. A wide range of different nozzles for all common SMD components is available for all units.

- ze zintegrowaną dyszą próżniową
- do pracy ze sprężonym powietrzem lub w osłonie gazów
- Przyłącze sprężonego powietrza 400 - 600 kPa

Numer artykułu.	WL26250
Model	WHA 3000V
Linia modelowa	WHA 3000
Producent	WELLER
Numer artykułu producenta.	T0053336699N

Products for the electronic industry



Dane producenta GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Długość	240 mm
Szerokość	270 mm
Wysokość	101 mm
Zakres dostawy	1x WHA 3000V supply unit 1x hot air piston HAP 3000 1x AKT 30 safety shelf 1x 2-stage foot switch 1x Nozzle changing tool 1x hot air nozzle NQ30, 17.5 x 23.5 mm 1x mains plug 1x Operating instructions
Długość w calach	10,63 in
Szerokość w calach	9,45 in
Wysokość w calach	4,02 in
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
Moc	700 W
Bezpiecznik	T3, 15A
Woltaż	230 V
Objętość powietrza (maks.)	50 l/min
Zakres temperatur °C	50 – 550 °C
Zakres temperatur °F	150 – 999 °F
Dokładność temperatury °F	±54 °F
Dołączona(e) półka(i)	AKT 30
Dołączona/e dysza/e	NQ30
Stacja (typ)	Stacja gorącego powietrza
Dołączone akcesoria	WHA 3000V / 3000P narzędzie do wymiany dysz, przełącznik nożny WHA 3000V / 3000P
Zużycie powietrza (l/min)	5 - 100
Próżnia	-0,6 Bar
Liczba kanałów	1
Zgodny z ESD	tak