

Lutownica do B-IRON, lekka, 35g, 100 połączeń SMD



Rękojeść może lutować do 100 połączeń SMD na jednym ładowaniu.

Idealna dla działu R&D i indywidualnych zamówień.

Ładowanie lutownicy jest szybkie i łatwe dzięki wbudowanej stacji ładującej. Jeśli nie posiadasz stacji ładującej, musisz najpierw zakupić B-IRON 100.

- Dzięki wadze 35 g uchwyt ten został specjalnie zaprojektowany z myślą o wygodzie i precyzji.
- W pełni kompatybilny z grotami serii C210.
- Tryb oszczędzania energii, który można aktywować poprzez założenie nasadki.
- Inteligentne zarządzanie ciepłem JBC zapewnia niezwykle szybkie odzyskiwanie temperatury, osiągając 350°C w mniej niż 3 sekundy.

Products for the electronic industry



- Z dowolnego urządzenia obsługującego technologię Bluetooth można zdalnie sterować i konfigurować parametry urządzenia za pośrednictwem aplikacji.
- Czas ładowania 30 min
- Bateria: Li-Ion 7,4 V / 180 mAh
- Połączenia: Bluetooth Low Energy (BLE)

Numer artykułu.	WL84107
Linia modelowa	B-IRON
Producent	JBC
Numer artykułu producenta.	B100-A
Dane producenta GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Długość z opakowaniem	220 mm
Szerokość z opakowaniem	75 mm
Wysokość z opakowaniem	30 mm
Zakres dostawy	Instrukcja obsługi, rękojeść B-100 do B-IRON (grot lutowniczy nie wchodzi w skład zestawu), nasadka zabezpieczająca B1596 do rękojeści B-IRON
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	tak
Moc	24 W
Rękojeść (typ)	Lutownica
Zakres temperatur °C	100 – 450 °C
Wskazówki dotyczące dopasowania	Seria C210
Dokładność temperatury °C	± 3%
Temperatura otoczenia	10 – 50 °C
Dopasowana jednostka sterująca	B-IRON 100
Zgodny z ESD	tak